

**① 各部名称**

鉛蓄バッテリー

バッテリーチャージャー

**② 接続方法**

- ・ 本体ソケット部分とバッテリーのソケット部分を下記の通り接続して下さい。
- ・ しっかりと差し込んで接続して下さい。
- ・ BTP-12、BP-12 付属バッグの内側に必ず収納して下さい。

**③ 充電方法**

- ・ 付属のACアダプターにて 100V交流(家庭用電源)から充電して下さい。
- ・ 12時間程度で充電されます。
- ・ 過充電を避けるため、充電終了後はACアダプターを電源から外して下さい。チャージャーの赤いランプが青になったら充電終了です。(常に通電させないで下さい。)

**④ バッテリーについて**

- ・ 完全密封型で、ジェルタイプのバッテリーです。倒しても問題はありませんが、ぶついたり落下させる等の強い衝撃を加えないで下さい。
- ・ バッテリーは 20 分～30 分程度使用できます。(ただし、連続使用しないで下さい。)
- ・ 1 回の使用は 10 分までです。
- ・ フル充電の状態、ポート 3mクラスおよそ 3～4 台が充気可能です。
- ・ ご購入後充電せずに放置すると自然放電が進み、過放電となってしまいます。必ず充電をして下さい。
- ・ 夏場の高温下では自然放電が大きくなります。こまめに充電して下さい。
- ・ また一ヶ月以上使用しない場合もこまめに充電して下さい。過放電になると正常な充電が出来ず、故障の原因になります。
- ・ 炎天下の自動車内、直射日光の強い場所、50℃を越える場所で使用したり保管しないで下さい。
- ・ このバッテリーキットは BTP-12、BP-12 専用です。  
BTP-12、BP-12 以外のご使用はお止め下さい。

※仕様は変更になることもあります。